



» [zurück zur vorherigen Seite](#)

HP TouchSmart IQ512de Desktop PC - Produktdaten

- Hardware
 - Software
-

Produktnummer

FL308AA

Einführungsdatum

24.08.2008

Vertrieben in:

- Deutschland

HP TouchSmart IQ512de Desktop PC



Hardware

Anzeige

22" LCD Flachbildschirm mit Touchscreen

- Auflösung 1680 x 1050 bei 60Hz

Basisprozessor

Core 2 Duo-T7250 (M) 2.0 GHz (35W)

- 800 MHz Front-Side-Bus
- Sockel P

Chipsatz

Intel Mobile GM965 Express

Systemplatine

- Hersteller: Pegatron IMISR-CF
- HP-/Compaq-Bezeichnung der Systemplatine: Eve

Netzteil

- 180W

Speicher

Komponente	Merkmal
Installierter Speicher	4 GB
Maximal zulässig	4 GB* (2 x 2 GB)
	*Der tatsächlich verfügbare Speicher kann kleiner sein.
Unterstützte Geschwindigkeit	angezeigt als PC2-5300
Typ	200 Pin, DDR2 SO-DIMM

Festplatte

- 500 GB SATA 3G (3,0 GB/s)
- 7.200 U/min

SuperMulti 8X SATA Slimslot DVD-Laufwerk

- HINWEIS: Nutzen Sie die DL-Technologie und verwenden Sie Double-Layer-Medien.

Disk-Typen	Schreibgeschwindigkeiten	Lesegeschwindigkeiten
DVD-ROM SL	k.A.	8x
DVD-ROM DL	k.A.	6x
DVD+R SL	8x	8x
DVD+R DL	6x	6x
DVD+RW SL	8x	6x
DVD-R SL	8x	8x
DVD-R DL	6x	6x
DVD-RW SL	6x	6x
DVD-RAM	5X	5X
CD-ROM	k.A.	24x
CD-R	24x	24x
CD-RW-	24x	24x

Kabellose Verbindung

Bluetooth Kabellos-USB-Modul mit 802.11 b/g/n PCI Wireless Express-Minikarte

Grafikkarte

GeForce 9300M GS

- 256 MB GDDR3 Grafikspeicher
- E/A-Anschlüsse: keine auf Modul, steuert integrierte Anzeige bei HP TouchSmart PCs

TV

PCI Express Minikarte TV-Tunerkarte

Sound/Audio

- Integrierter High Definition Sound
 - Audio-Codec: ADI AD1984B

- Unterstützt bis zu 2 Audiokanäle über einen Analoganschluss
- Unterstützt einen S/PDIF-Digitalanschluss

Netzwerk (LAN)

Integrierte 10/100/1000

Speicherkartenleser

- Unterstützt die folgenden Karten:
 - xD media (xD)
 - Secure Digital (SD)
 - SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity Card)
 - MultiMediaCard (MMC)
 - Memory Stick (MS) und Memory Stick PRO (MS PRO)

Externe E/A-Anschlüsse

E/A-Anschlüsse an der Vorderseite

Anschlussstyp	Anzahl
5-in-1-Kartenleser (1 Steckplatz) + 1394-Anschluss	1
USB	2
Kopfhörerausgang	1
Leitungseingang	1

E/A-Anschlüsse an der Rückseite

Anschlussstyp	Anzahl
S/PDIF-Ausgang	1
USB	3
RJ45 10/100/1000 MB/s LAN	1
3,5mm Analog-Audioanschluss (unterstützt zwei Kanäle)	1
Infrarot-Blaster für Set-Top-Box	1

Erweiterungssteckplätze

Steckplatztyp	Anzahl
PCI Express x16	1 (Keiner verfügbar)
PCI Express x1 (mini)	2 (Keiner verfügbar)

Tastatur und Maus

- 2,4 GHz kabellose Tastatur
- 2,4 GHz kabellose optische Maus

Fernbedienung

- Infrarot-Fernbedienung und -Empfänger

Lautsprecher

- Integrierte 4W-Lautsprecher

Sonstige integrierte Peripherie

- Webkamera

Software

HINWEIS:HP bietet grundlegenden Support für Software, die mit dem Computer geliefert wurde. Für detaillierte Informationen ziehen Sie die Hilfefunktion der Software oder die Website des Software-Herstellers zu Rate.

Mit dem PC gelieferte Software

Software-Kategorie	Software-Name
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista Home Premium mit Windows Media Center (64 Bit) mit Vista Service Pack 1
TouchSmart	<ul style="list-style-type: none"> HP TouchSmart 2.3
CD/CD-RW/DVD/DVD+RW	<ul style="list-style-type: none"> Windows Movie Maker, Windows DVD Maker CyberLink DVD Suite 5 MediaSmart DVD Premium 1.0
Unterhaltung/Musik/Spiele	<ul style="list-style-type: none"> Meine HP Spiele
Bildbearbeitung/Fotografie/Video/Film	<ul style="list-style-type: none"> Cyberlink YouCam Muvey autoProducer
Anwendungssoftware	<ul style="list-style-type: none"> Adobe Reader Microsoft Works 9
Sicherheitsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Norton Internet Security 2008 (60 Tage verwendbares Sicherheitsaktualisierungsprogramm)
Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> HP Total Care Advisor HP Hardwarediagnosewerkzeug Hilfe- und Supportcenter Online-Dokumentation
Wiederherstellung	<ul style="list-style-type: none"> HP Recovery Manager
Internet-Lösungen	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Internet Explorer

Schnellsuche für Ihr Produkt

Geben Sie eine Modellnummer ein



(z.B. Deskjet 5550, Pavilion 7975, etc.)

Wie finde ich die Modellnummer?
wählen Sie Ihr Modell aus der Liste

» [zurück zur vorherigen Seite](#)

[Datenschutzerklärung](#)

[Durch die Verwendung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbestimmungen einverstanden.](#)

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.